

TECNO®



ALIMENTATORE 550W BIG FAN RETAIL ESSENTIAL

Modello TC 550W-BF RETAIL ESSENTIAL

BARCODE:



SCHEDA TECNICA

Modello	Single core
Potenza	550W
Connettori sata	3
Connettori Ide- Molex	1
Connettore alimentazione standard 12V MB 20/24 (20+4 pin)	1
Connettore da 8 Pin 12V sdoppiabile 4X2	1
Rumorosità	15db - 29.2db
Ventola di Raffreddamento da 12 cm	1
Standard	Atx 2.3
Protezione da sovrentensioni, sovraccarico e cortocircuito	si
Interruttore di accensione	1
Certificazioni CE - RoHS	si
Cavo di Alimentazione	no



							TECNO®				
							SWITCHING POWER SUPPLY				
AC INPUT		VOLTAGE		CURRENT		FREQUENCY					
		230Vac		6A Max		50Hz					
MAX DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	-5V	+5VSB					
	24A	35A	28A	0.8A	0.6 A	2.5A					
+5V + +3.3V COMBINED LOAD 230W MAX POWER 550W											
ATTENZIONE: pericolo di shock elettrico, non rimuovere la copertura Non rimuovere o modificare i componenti, tenere fuori dalla portata dei bambini.							MADE IN CHINA		ISO90012000		
Prodotto importato e distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNO											

TECNO®

Sempre attenti all ambiente e alla vostra sicurezza!!!!

EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 1999/5/EC

Con la presente, la TECNO s.r.l. con sede a Napoli (ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio TECNO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di conformità CE è possibile rivolgersi a TECNO s.r.l. Via San Giusto s.n.c. Pomigliano d'Arco, Napoli Italia Tel +39-0818444356. Fornendo modello del prodotto sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione può essere richiesta inviando un e-mail all'indirizzo info@tecnoaccessori.net

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2001/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiature indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente, sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui D.Lgs.n.22/1997 (art 50 e seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonché a sanzioni Penali



Made In P.R.C Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNO

Condizioni di Garanzia

Tutta la gamma dei prodotti TECNO è coperta da una garanzia di 24 Mesi .
Per le batterie la garanzia è di 6 mesi

La Garanzia può essere effettuata o consegnando il prodotto difettoso al vostro Rivenditore/Distributore, oppure utilizzando l'apposita area del nostro sito (RMA- GARANZIA) con formula diretta.
L'utente finale può usufruire della garanzia diretta, previo invio del prodotto difettoso presso il nostro laboratorio e provvedendo poi al ritiro dello stesso a proprie spese.

Per preservare la garanzia il prodotto deve preservare le seguenti caratteristiche:

- Assenza di manomissione del prodotto e del sigillo di garanzia
- Uso improprio del prodotto come sovralimentazione del dispositivo
- Danni causati dall'Utilizzatore o da agenti esterni, quali corto circuito, incendio, allagamenti ed altro.
- La TECNO non si assume nessuna responsabilità nel caso di danni a cose o persone dovute alla non osservanza dei sopracitati punti.

Nel caso di domande o delucidazioni tecniche, potete inviare una mail al seguente indirizzo: garanziatecno@libero.it